



Breaker ID Pro 300

Zekeringzoeker



De Zircon® Breaker ID Pro 300 stroomonderbrekerzoekset identificeert één- en driefasige circuits van 50 Hz of 60 Hz tussen 80 - 250 V AC en met meerdere onderverdelers in residentiële, commerciële en industriële omgevingen.

Te gebruiken om:

- Scannen voor identificatie en labeling van alle stroomonderbrekers
- Identificeren van een zekering zonder gissen en missen
- Minimaliseren van onbedoelde uitschakeling van essentiële stroomapparatuur zoals medische apparatuur, servers en apparaten
- Isoleer circuits voor reparatie of vervanging of werk aan specifieke circuits zonder andere te onderbreken

De Breaker ID Pro 300 set wordt geleverd in een draagtas en bevat een ontvanger en een zender.

Dit apparaat kalibreert automatisch. Om het te gebruiken sluit je de zender aan op het circuit en scan je de stroomonderbreker twee keer met de meegeleverde ontvanger. De eerste scan kalibreert het apparaat op de stroomonderbrekers. De tweede scan identificeert vervolgens de doelstroomonderbreker. Een groene LED en een geluidssignaal geven de juiste vermogensschakelaar aan.

Kenmerken:

- Eenvoudige bediening door één persoon
- Werkt over een bereik van 80 - 250 V AC
- Compatibel met aluminium en koperen bedrading
- Automatische gevoeligheidsregeling, geen knoppen of draaiknoppen
- Een groene LED en geluidssignalen geven aan dat de stroomonderbreker goed werkt
- CE - CAT III

Opmerking: In een 3-fasetoepassing moet één draad van de zender worden aangesloten op de neutrale lijn en de andere draad op één van de drie stroomlijnen. neutrale lijn worden aangesloten en de andere draad op een van de drie voedingslijnen.
Overschrijd de 250 V AC niet.



Identificeren van zekeringen

Specificaties

Afmetingen	Ontvanger: 18 cm L x 5 cm H x 3 cm B Zender: 11 cm L x 6 cm H x 4 cm B
Gewicht	Ontvanger: 97 g zonder batterij Zender: 132 g
Batterij	Type 9V alkaline, vereist
Werkvermogen	80 - 250 V AC, 50/60 Hz +/- 1%, max. 4 W
Bedrijfstemperatuur	7°C tot 40°C
Opslagtemperatuur	29°C tot 66°C
Vochtigheid	5-90% (niet-condenserend)

Waterbestendigheid

Spat- en waterbestendig, niet waterdicht

Conformiteitsverklaringen

CE - CAT III

***LET OP: ALLEEN GEBRUIKEN VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN BREAKER ID PRO 300.**

***LET OP: De Breaker ID Pro zender mag in geen geval worden gebruikt op plaatsen waar de spanning over de zender hoger is dan 250 V AC, omdat dit zal leiden tot een volledige uitval van het apparaat met onherstelbare schade.**